





2 Zeichenerklärung Standardnockengruppen

Anzahl und Typ der Schalter	Anzahl und Typ der Nocken	Art. Nr.
1 x PRSL0455PI	1 Nocken A	PRFC0101PE
2 x PRSL0003XX	2 Nocken A	PRFC0008PEC
	2 Nocken C	PRFC0009PEC
3 x PRSL0003XX	3 Nocken A	PRFC0004PEC
	3 Nocken C	PRFC0006PEC
4 x PRSL0003XX	4 Nocken A	PRFC0202PEC
	4 Nocken C	PRFC0198PEC

3 Zeichenerklärung Standardnocken

Nocken	Steuerungs-permanenzgrade	Art. Nr.
A  1 Spitze	20,5° ±0,5°	PRSL7140PI
B  10 Spitzen	14,0° ±0,5°	PRSL7142PI
C  60° Sektor	78,0° ±0,5°	PRSL7141PI
E  180° Sektor	199,5° ±0,5°	PRSL7144PI
H  335° Sektor	344,0° ±0,5°	PRSL7143PI

Zeichenerklärung Schalter

Typ der Schalter	Hilfssteuerung				Direktsteuerung
	PRSL0003XX	PRSL0011XX	PRSL0017XX	PRSL0195XX	PRSL0455PI
Einsatzklasse	AC 15 - B300	AC 15 - B300	AC 15 - C300	AC 15 - C300	AC 3
Anschlüsse	6,3 mm Faston-Anschlüsse	Schraubklemme	Schraubklemme	6,3 mm Faston-Anschlüsse	Schraubklemme
Kontakt	1NO+1NC 	1NO+1NC 	1NO+1NC 	1NO+1NC 	2NC 